

SCHALTAKTOREN

paladin 683 730 rfs



Übersicht

- Schaltaktor 1-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Funktionen: Schalten (Ein / Aus), Timer, Treppenlichtzeitschalter mit optionaler Ausschaltvorwarnung
- Schaltleistung 16A / 250V
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP20
- KNX-RF 1.R S-Mode

Bestellnummern

■ **paladin**

683 730 rfs Schaltaktor 1-Kanal
Verfügbar ab ca. Ende
Q3/2018

SCHALTAKTOREN

paladin 683 730 rfs

Technische Daten

Anschlussspannung	110-230V~ 50Hz
Schaltleistung	μ 16A / 250V LED Leuchten 400W Glühlampen / 230V Halogenleuchten 3000W Leuchtstoffröhren 1300W (130μF)
KNX Medium	KNX RF 1.R
Funkfrequenz	868,3 MHz
Signalstärke	< 10dBm
Reichweite	Freies Feld: 100m Innenbereich: 30m
Anzahl Ausgänge	1
Funktionen	Schaltaktor Timer / Treppenlichtzeitschalter mit optionaler Ausschaltvorwarnung Signalverstärker (Repeater) KNX-RF
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Abmessungen	46 x 46 x 30 mm
Montage	Unterputzmontage
Betriebstemperatur	-10°...+45°C
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

